

# RC 2946

## TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE MURAL

### DESCRIPTION

Le RC 2946 est une télécommande à montage mural conçue pour contrôler une unité centrale ZM 2124 ou ZM 2100. Il permet de sélectionner les entrées auxiliaires, d'activer le bus musical dans chaque zone et de contrôler le volume sonore. La façade est équipée d'une entrée micro sur XLR et d'une entrée ligne sur jack pour la connexion d'une source de musique. On relie la télécommande à l'unité centrale grâce à un câble FTP CAT 5 doté de deux connecteurs RJ 45. Il suffit de fixer le support au mur avec quatre vis (non fournies), de connecter la télécommande RC 2946 puis de la fixer au support avec les quatre vis fournies.



### CARACTÉRISTIQUES

- Boutons avec LED pour activer/désactiver les zones
- Boutons de niveau pour contrôler le volume global (ce dernier est affiché)
- Bouton ALL ON avec LED
- Sélecteur d'entrée AUX avec LED
- Entrée MICRO et/ou entrée LIGNE avec réglage de niveau

**SPÉCIFICATIONS****Spécifications générales**

Unit connection	FTP CAT 5
Mic inputs	1
Mic Phantom	14.5 V DC
Mic connectors	XLR
Mic Frequency Response (-3dB)	100 Hz ÷ 15 kHz
Line inputs	1
Line connectors	JACK
Line Frequency Response (-3dB)	60 Hz ÷ 18 kHz
Distortion	< 1%

**Conformité standard**

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

**Spécifications physiques**

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
-------------------------------	-------

**Taille**

Hauteur :	116 mm / 4.57 inches
Largeur :	116 mm / 4.57 inches
Profondeur :	40 mm / 1.57 inches
Poids :	0.2 kg / 0.44 lbs

**Infos colisage**

Hauteur du colis :	70 mm / 2.76 inches
Largeur du colis :	200 mm / 7.87 inches
Profondeur du colis :	170 mm / 6.69 inches
Poids du colis :	0.8 kg / 1.76 lbs

**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **13360237**

RC 2946

EAN 8024530010287

**DRAWINGS**

